



Chromebook のインターネットへの接続方法

学校の Chromebook を家庭に持ち帰って使う場合に、ログインまでの必要な操作についてまとめました。

Chromebook へのログインからは、学校での使い方と同じです。ルールを守って大切に、安全に操作しましょう。

1 電源のつけ方

基本的には Chromebook のフタを開けると電源がつきます。シャットダウンした後に、もう一度電源をつけたい場合は、フタを閉じて、もう一度フタをあけるか、右の写真の○の場所にある電源ボタンを押してください。



2 インターネットへの接続方法

*** Chromebook を利用する際には、必ずインターネットへの接続が必要です。**

(1) 「無線 (Wi-Fi) ルータ」またはスマホや携帯の「テザリング」による接続

<p>① 画面右下の</p>  <p>←をクリックします。</p>	<p>④ 出てきた画面にご家庭のインターネットへの接続環境情報を入力し、「接続」ボタンを押します。</p>
<p>② 下図の○の位置をクリックします。 (下図の  部分は、「未接続」となっています)</p> <p>* モバイルルータは電源をオンに、テザリングは設定をオンにしておいてください。</p> 	 <p>(ご家庭の状況によって、情報が記載されている場所が異なりますので、各家庭での確認をお願いします)</p>
<p>③ 下図の○の位置のマークをクリックします。</p> 	<p>⑤ 下図の○の位置に、④で入力した SSID が表示されていれば、接続完了です。</p> 

※一度登録されたインターネットへの接続環境情報は、Chromebook に記憶され、次回以降、自動的に接続をするようになりますが、自動接続されないようであれば、①からの手順での登録をお願いします。

(2) 「有線 LAN」による接続

<p>① 画面右下の</p>  <p>←をクリックします。</p>	<p>⑤ 有線 LAN ケーブルへの接続変換機をパソコンに差し込みます。</p> 
<p>② 下図の○の位置をクリックします。 (下図の  部分は、「未接続」となっています)</p> 	<p>* 変換機の種類は、 「USB タイプ C ⇄ USB LAN アダプタ」 または 「USB タイプ A ⇄ USB LAN アダプタ」 (↑上の写真の変換機はこちらのタイプです) が使えます。ご家庭のものをご確認ください。</p>  <p>←「USB LAN アダプタ」 の差込口</p>
<p>③ 下図の○の位置のマークをクリックします。</p> 	<p>⑥ USB LAN アダプタにご家庭の有線 LAN ケーブルを差し込みます。</p> 
<p>④ Wi-Fi の接続がオフになったことを確認します</p> 	<p>⑦ インターネットへの接続環境の表示に「イーサネット(接続済み)」と表示されていれば、接続完了です。</p> 